

# iDM 12

## Kurzanleitung Bluetooth-Verbindung

### VOR DEM START


Ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon, MP3-Player, Computer etc.) muss die A2DP Bluetooth Profile (allgemein als Audio-Stereo-Profile bekannt) unterstützen, um mit dem iHome iDM12 zu funktionieren. Die meisten aktuellen Mobiltelefone und PCs mit integrierter Bluetooth-Funktionalität unterstützen diese Profile. Bitte schauen Sie in die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes für nähere Informationen über die unterstützten Bluetooth-Profile und die notwendigen "Pairing/Searching" Einstellungen am Gerät.

### ÜBER PAIRING


Pairing ist der Begriff, der verwendet wird, wenn zwei Bluetooth-Geräte erstmals kabellos miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht den Geräten sich zu "sehen" und stellt eine bleibende Verbindung zwischen diesen Geräten her.

### PAIRING & VERBINDEN IHRES BLUETOOTH GERÄTES MIT DEM IDM12


1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Bluetooth-Gerät vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie es ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Bluetooth-Schalter auf der Rückseite des iDM12 in der Position Bluetooth (links) befindet. Power-Taste drücken und gedrückt halten um das iDM12 einzuschalten (loslassen wenn das grüne Licht erscheint).
3. Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus an Ihrem Bluetooth-Gerät. In der Regel, lässt sich Bluetooth über das Einstellungs-Menü ein- und ausschalten (siehe Bedienungsanleitung). Schalten Sie die Bluetooth Verbindung ein und schalten Sie Ihr Gerät auf "sichtbar".
4. Die Play/Pause/Pairing Taste, die sich oben befindet, drücken und gedrückt halten um den Pairing-Modus des iDM12 zu aktivieren (loslassen wenn das gelbe Licht am iDM12 blinkt und 2 Pieptöne erklingen).
5. Wählen Sie "Hinzufügen eines neuen Bluetooth-Gerätes" oder "Einrichten eines Bluetooth-Gerätes" an Ihrem Gerät. Es beginnt zu suchen. Falls der Pairing Versuch misslingt oder die Zeit ausläuft (nach 3 Minuten), schaltet sich das iDM12 aus. Schalten Sie es wieder ein und starten Sie den Pairing Prozess erneut (siehe Schritte 2-4).
6. Nachdem sich Ihr Gerät und das iDM12 erkannt haben, erscheint "Pairing Erfolgreich" oder eine ähnliche Anzeige auf Ihrem Gerät und das gelbe Licht hört auf zu blinken und leuchtet für einen kurzen Moment durchgängig bevor es auf grün wechselt. Falls Ihr Gerät nach einem Passcode fragt, geben Sie bitte **"1234"** ein. Bei einigen Geräten wie z.B Computern müssen Sie nach dem Pairing das iDM12 aus dem Bluetooth-Menü auswählen und dann "als Audiogerät (Stereo) verwenden" oder ähnliches wählen.
7. Pairing bleibt auch intakt falls das iDM12 und/oder das Bluetooth-Gerät von der Stromverbindung getrennt werden oder sich ausserhalb eines Radius von 3,5m befinden. Um eine aktive Verbindung wiederherzustellen, nachdem sich Ihr Audiogerät wieder im Empfangsradius befindet, drücken Sie die Play/Pause/Pairing Taste.
8. Wenn das iDM12 zum nächsten Mal eingeschaltet wird, wird es sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden. Falls Ihr Gerät nicht Auto-Verbindung unterstützt ODER nicht das zuletzt mit dem iDM12 verbundene Gerät war, müssen Sie manuell erneut verbinden, indem Sie aus dem Bluetooth-Menü Ihres Bluetooth-Gerätes das iDM12 auswählen oder durch Drücken der Play/Pause/Pairing Taste am iDM12.



1



2



4